

## W2000 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen: (German)

### W2000 Factory Reset Procedure: (English)

**1.Öffnen Sie die wasserdichte Abdeckung des Erweiterungsanschlusses auf der Seite (befindlich auf der PV-Eingangsseite, siehe Bild unten). Bildanleitung 1**

1.Open the waterproof cover on the side expansion port (located on the PV input interface side, see the **image 1** below).

**2.Verwenden Sie eine Pinzette oder ein Metallobjekt, um die ersten und vierten Pins für 1 Sekunde zu überbrücken und dann loszulassen (siehe die Bildanleitung 2 unten).**

Anbei finden Sie ein Video für das Zurücksetzen des W2000 auf die Werkseinstellungen. Bitte kopieren Sie den Link in Ihren Browser, um es anzusehen:

<https://drive.google.com/file/d/1DGif0rL7KE9b7EqfKNbpLxAY1Bnlo5Dq/view?usp=sharing>

2.Use tweezers or a metal object to **short** the first and fourth pins for 1 second, then release (refer to the **image 2** guide below).

Attached is a video for the W2000 factory reset procedure. Please copy the link into your browser to view:

<https://drive.google.com/file/d/1DGif0rL7KE9b7EqfKNbpLxAY1Bnlo5Dq/view?usp=sharing>



**Bildanleitung 1**



**Bildanleitung 2**

**3.Halten Sie die "POWER"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.**

3.Long press the "POWER" button for 3 seconds to turn on the device.

**4.Nach dem Einschalten halten Sie die "M"-Taste lange gedrückt, um das W2000-Gerät mit dem Netzwerk zu verbinden und die "Aubor APP" auf die neueste Version zu aktualisieren.**

4.Once powered on, long press the "M" button to connect the W2000 device to the network and update the "Aubor APP" to the latest version.